

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschartyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
CJBDT-9/9-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.431	0.462		5.45	353			33.3	1.7					2018
CJBDT-9/9-4M-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.431	0.462		5.45	353			33.3	3.3					2018
CJBDT-10/10-4T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.637	0.795		6.70	439			35.4	3.9					2018
CJBDT-10/10-4M-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.637	0.795		6.70	439			35.4	2.2					2018
CJBDT-12/12-6T-1-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.688	0.607		5.21	277			35.7	2.1					2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.688	0.607		5.21	277			34.8	3.1					2018
CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.912	0.773		6.91	302			36.4	4.6					2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.912	0.773		6.91	302			35.5	1.7					2018
CJBDT-15/15-6T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.514	1.834		7.92	471			39.7	4.8					2018
CJBDT-18/18-6T-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.462	3.843		9.22	635			42.7	3.7					2018
CJBDT-9/9-4T-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.431	0.462		5.45	353			33.3	1.2					2018
CJBDT-9/9-4M-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.431	0.462		5.45	353			33.3	3.8					2018
CJBDT-10/10-4T-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.637	0.795		6.70	439			35.4	3.9					2018
CJBDT-10/10-4M-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.637	0.795		6.70	439			35.4	1					2018
CJBDT-12/12-6T-1-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.688	0.607		5.21	277			35.7	4.8					2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.688	0.607		5.21	277			34.8	1.3					2018
CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.912	0.773		6.91	302			36.4	3.4					2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.912	0.773		6.91	302			35.5	2.3					2018
CJBDT-15/15-6T-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.514	1.834		7.92	471			39.7	0.7					2018
CJBDT-18/18-6T-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.462	3.843		9.22	635			42.7	4.1					2018