ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJMD-600-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.440	0.348	230	14.67	280			36.4	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-665-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.542	0.615	230	13.22	443			40.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJMD-730-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.711	1.049	230	13.42	624			42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-730-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.567	0.403	230	10.70	258			38.2	2.4		Entfällt	Entfällt	63	2018
CJMD-800-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.739	0.625	230	11.55	331			39.7	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-885-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.280	1.409	230	16.00	486			45.3	2.4		Entfällt	Entfällt	76	2018
CJMD-905-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.294	0.515	230	10.27	151			55.4	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-920-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.838	2.372	230	17.84	611			49.8	2.4		Entfällt	Entfällt	84	2018
CJMD-960-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.745	1.034	230	10.91	250			56.9	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1020-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.302	1.621	230	11.51	317			59.8	2.4		Entfällt	Entfällt	82	2018
CJMD-1020-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.703	0.506	230	8.52	112			54.4	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJMD-1225-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.298	3.019	230	13.09	447			60.4	2.4		Entfällt	Entfällt	88	2018
CJMD-1225-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.220	0.945	230	8.81	177			56.1	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1330-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.538	5.919	230	17.58	567			78.2	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJMD-1330-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.833	1.775	230	12.17	211			63.6	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1550-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.595	11.824	230	19.13	892			77.6	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJMD-1550-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.031	3.440	230	12.67	339			67.4	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018
CJMD-600-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.440	0.348	230	14.67	280			36.4	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-665-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.542	0.615	230	13.22	443			40.0	2.4		Entfällt	Entfällt	73	2018
CJMD-730-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.711	1.049	230	13.42	624			42.0	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-730-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.567	0.403	230	10.70	258			38.2	2.4		Entfällt	Entfällt	63	2018
CJMD-800-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.739	0.625	230	11.55	331			39.7	2.4		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJMD-885-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.280	1.409	230	16.00	486			45.3	2.4		Entfällt	Entfällt	76	2018
CJMD-905-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.294	0.515	230	10.27	151			55.4	2.4		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJMD-920-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.838	2.372	230	17.84	611			49.8	2.4		Entfällt	Entfällt	84	2018
CJMD-960-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.745	1.034	230	10.91	250			56.9	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1020-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.302	1.621	230	11.51	317			59.8	2.4		Entfällt	Entfällt	82	2018
CJMD-1020-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.703	0.506	230	8.52	112			54.4	2.4		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJMD-1225-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.298	3.019	230	13.09	447			60.4	2.4		Entfällt	Entfällt	88	2018
CJMD-1225-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.220	0.945	230	8.81	177			56.1	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1330-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.538	5.919	230	17.58	567			78.2	2.4		Entfällt	Entfällt	90	2018
CJMD-1330-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.833	1.775	230	12.17	211			63.6	2.4		Entfällt	Entfällt	80	2018
CJMD-1550-4T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.595	11.824	230	19.13	892			77.6	2.4		Entfällt	Entfällt	96	2018
CJMD-1550-6T-F-300 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.031	3.440	230	12.67	339			67.4	2.4		Entfällt	Entfällt	87	2018