

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzklasse
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) αBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTH-40-2/4T-1.5-F-400	Axial fan	51.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.3	1.238	5389	428	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2900	1.00
CJTH-45-2/4T-2-F-400	Axial fan	43.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2875	1.00
CJTH-50-4T-0.75-F-400	Axial fan	35.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.0	0.533	5269	130	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.00
CJTH-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.8	0.802	7946	147	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
CJTH-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.1	1.178	9750	158	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTH-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.1	1.178	9750	158	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTH-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	63.3	0.832	9246	168	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
CJTH-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.4	1.154	10590	194	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTH-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.4	1.154	10590	194	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTH-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	1.505	12022	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.00
CJTH-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	1.505	12022	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1415	1.00
CJTH-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	70.3	2.374	20262	269	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTH-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	70.0	2.382	20262	269	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTH-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.8	2.935	24239	280	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CJTH-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.6	2.946	24239	280	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTH-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.0	0.644	8785	86	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	905	1.00
CJTH-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.6	0.634	8785	86	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTH-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	935	1.00
CJTH-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.8	0.916	15881	120	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTH-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.8	1.302	12395	187	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTH-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.8	1.302	12395	187	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTH-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.7	1.452	13321	196	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.00
CJTH-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.7	1.452	13321	196	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1415	1.00
CJTH-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.9	2.297	17049	214	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTH-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.7	2.305	17049	214	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTH-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.5	2.893	19373	225	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CJTH-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.4	2.903	19373	225	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTH-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.0	0.703	10728	92	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	905	1.00
CJTH-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.6	0.693	10728	92	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTH-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.2	0.833	12418	94	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	935	1.00
CJTH-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	0.830	12418	94	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTH-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	930	1.00
CJTH-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.6	1.141	18201	139	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTH-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.2	2.343	16940	242	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTH-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.0	2.351	16940	242	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTH-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.8	3.310	20401	267	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.6	3.321	20401	267	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.1	3.904	22170	284	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.9	3.921	22170	284	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	930	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.6	1.200	14525	122	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.7	1.742	17646	141	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	61.3	0.720	15252	84	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.1	0.923	14145	87	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.0	2.948	19559	290	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.8	2.958	19559	290	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.2	3.942	24968	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	3.960	24968	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.0	6.115	31608	339	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.8	1.602	19430	138	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.7	1.606	19430	138	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.1	3.386	34217	229	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.2	0.906	15695	84	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	66.2	1.680	26193	134	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	700	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.1	1.719	27304	138	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	5.107	30352	324	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.4	5.130	30352	324	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.9	8.104	37812	377	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.6	6.960	35383	361	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.1	11.928	41598	509	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.3	15.205	47758	547	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	64.6	18.156	59797	713	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	64.4	22.195	64542	808	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHHT-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.0	3.080	27666	179	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.6	3.106	27666	179	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.00
CJTHHT-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.1	4.265	29932	237	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	64.3	5.685	39865	317	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	65.3	8.105	46285	405	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.01
CJTHHT-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHHT-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.4	21.420	68861	640	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CJTHHT-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.5	21.374	68861	640	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	27.014	80562	688	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHHT-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.6	43.490	101894	771	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.5	58.264	131400	1139	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.4	22.099	50655	915	Ja	Nein	Ja	Nein	0.00	1465	1.01
CJTHHT-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.8	28.236	80327	682	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.6	22.052	50655	915	Ja	Nein	Ja	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHHT-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.0	47.247	101257	851	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.3	57.231	112285	921	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.2	75.214	140681	1450	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.0	42.943	78069	1100	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHHT-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.8	56.292	92394	1155	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.6	73.793	110656	1194	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHHT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.0	7.884	52782	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.2	7.982	52782	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTHHT-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.00
CJTHHT-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.2	17.000	86089	489	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.00
CJTHHT-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.5	6.783	48432	276	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.8	6.867	48432	276	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTHHT-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHHT-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.00

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.4	18.366	78613	404	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.0	23.489	94989	640	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.3	7.581	31387	461	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	11.621	43513	505	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.8	15.627	58741	500	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.0	20.481	69952	524	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.6	24.985	77576	552	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.01
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.3	1.238	5389	428	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2940	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.0	0.508	5269	130	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	0.793	7946	147	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.6	1.165	9750	158	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.1	1.178	9750	158	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	64.0	0.822	9246	168	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.9	1.142	10590	194	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.4	1.154	10590	194	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.2	1.475	12022	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	1.505	12022	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.1	2.347	20262	269	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	70.0	2.382	20262	269	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	70.6	2.902	24239	280	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.6	2.946	24239	280	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.0	0.644	8785	86	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.0	0.644	8785	86	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.4	0.921	15881	120	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	935	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.4	1.288	12395	187	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.8	1.302	12395	187	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.8	1.423	13321	196	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1425	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.7	1.452	13321	196	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.4	2.271	17049	214	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.7	2.305	17049	214	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.1	2.860	19373	225	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.4	2.903	19373	225	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.0	0.703	10728	92	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.0	0.703	10728	92	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.2	0.833	12418	94	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.1	0.834	12418	94	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	945	1.00

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.8	2.317	16940	242	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.0	2.351	16940	242	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.00
CJTHT-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.4	3.273	20401	267	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CJTHT-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.6	3.321	20401	267	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.6	3.860	22170	284	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.9	3.921	22170	284	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	945	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.5	1.749	17646	141	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	61.3	0.720	15252	84	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.6	0.911	14145	87	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.6	2.915	19559	290	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.8	2.958	19559	290	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.8	3.898	24968	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	3.960	24968	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.0	6.115	31608	339	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.6	7.674	35139	365	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.8	1.602	19430	138	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.5	1.611	19430	138	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.4	3.374	34217	229	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.8	0.894	15695	84	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.5	1.603	20868	103	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.9	1.698	27304	138	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	5.107	30352	324	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.4	5.130	30352	324	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.2	8.050	37812	377	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1445	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.6	6.960	35383	361	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.7	11.136	56718	486	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	66.6	15.386	66466	558	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.5	11.850	41598	509	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.8	15.058	47758	547	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	64.6	18.156	59797	713	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	65.1	21.959	64542	808	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CJTHT-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.0	3.080	27666	179	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.8	3.095	27666	179	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.1	4.265	29932	237	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	64.3	5.685	39865	317	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	965	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	64.6	8.187	46285	405	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.2	14.069	52468	555	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.4	21.420	68861	640	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.1	21.147	68861	640	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	27.014	80562	688	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.6	43.490	101894	771	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.5	58.264	131400	1139	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.2	21.817	50655	915	Ja	Nein	Ja	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.4	22.099	50655	915	Ja	Nein	Ja	Nein	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.8	28.236	80327	682	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.0	47.247	101257	851	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.3	57.231	112285	921	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.2	75.214	140681	1450	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.0	42.943	78069	1100	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.8	56.292	92394	1155	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.6	73.793	110656	1194	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	965	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.4	7.964	52782	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.4	7.964	52782	295	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.2	17.000	86089	489	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.00

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	6.851	48432	276	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	6.851	48432	276	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	47.4	18.366	78613	404	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.0	23.489	94989	640	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.7	7.658	31387	461	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	11.621	43513	505	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.8	15.627	58741	500	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.0	20.481	69952	524	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	46.6	24.985	77576	552	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	985	1.01