

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzklasse
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) αBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGTX-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
HGTX-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	18.430	64187	603	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
HGTX-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.5	21.374	68861	640	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
HGTX-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	57.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.3	26.842	80562	688	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
HGTX-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.4	38.298	93997	774	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
HGTX-125-4T/6-60 IE3	Axial fan	75.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.5	43.921	114231	1039	Nein	Nein	Ja	Nein	0.00	1475	1.01
HGTX-125-4T/6-75 IE3	Axial fan	72.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	70.5	53.126	126175	1096	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
HGTX-125-4T/6-100 IE4	Axial fan	71.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.6	67.565	142093	1227	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1485	1.01
HGTX-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.9	20.177	41158	1104	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
HGTX-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	56.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.7	23.341	73923	643	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
HGTX-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.1	28.055	80327	682	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
HGTX-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.1	37.971	94662	758	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1480	1.01
HGTX-125-4T/9-60 IE3	Axial fan	74.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	72.5	46.277	115835	1067	Nein	Nein	Ja	Nein	0.00	1475	1.01
HGTX-125-4T/9-75 IE3	Axial fan	76.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	74.2	56.377	127196	1212	Nein	Nein	Ja	Nein	0.00	1480	1.01
HGTX-125-4T/9-100 IE4	Axial fan	75.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.2	75.214	140681	1450	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1485	1.01
HGTX-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.7	4.230	34376	238	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.00
HGTX-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.6	5.416	42054	259	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.00
HGTX-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.4	7.964	52782	295	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
HGTX-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.1	11.126	61584	332	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
HGTX-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	69.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.0	15.563	82666	470	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
HGTX-125-6T/6-25 IE3	Axial fan	68.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.0	19.828	93096	527	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
HGTX-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	51.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.2	8.324	52628	293	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
HGTX-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.8	11.031	62020	325	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.00
HGTX-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	72.5	14.916	79168	494	Nein	Nein	Ja	Nein	0.00	975	1.00
HGTX-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.6	19.896	89558	595	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
HGTX-125-6T/9-30 IE3	Axial fan	71.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	71.0	23.489	94989	640	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	980	1.01
HGTX-125-8T/6-3	Axial fan	48.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.7	2.386	28774	144	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	705	1.00
HGTX-125-8T/6-4	Axial fan	48.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.5	3.445	38475	157	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	705	1.00
HGTX-125-8T/6-5.5	Axial fan	48.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.2	4.275	42512	175	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
HGTX-125-8T/6-7.5	Axial fan	66.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.1	6.046	56722	256	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
HGTX-125-8T/6-10	Axial fan	64.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	65.1	7.947	65247	281	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	725	1.00
HGTX-125-8T/9-4	Axial fan	48.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.7	3.322	36706	159	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	705	1.00
HGTX-125-8T/9-5.5	Axial fan	64.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.1	4.440	47922	215	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
HGTX-125-8T/9-7.5	Axial fan	65.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.5	5.695	54434	248	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	710	1.00
HGTX-125-8T/9-10	Axial fan	68.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	69.4	7.687	63160	299	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	725	1.00
HGTX-125-8T/9-15	Axial fan	66.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	66.0	11.128	71992	368	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	720	1.00