ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HT-25-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.161	0.098		3.04	54			25.0		1.7				2018
HT-25-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.161	0.094		3.04	54			25.0		3.4				2018
HT-31-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.278	0.109		3.73	75			25.0		0.9				2018
HT-31-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.278	0.107		3.73	75			25.0		1.9				2018
HT-35-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.463	0.132		4.55	85			35.7		4.1				2018
HT-35-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.463	0.129		4.55	85			35.6		1.9				2018
HT-40-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.799	0.299		6.06	117			33.7		2.5				2018
HT-40-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		0.799	0.260		6.06	117			33.7		2.3				2018
HT-45-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.025	0.441		6.17	150			46.3		2.5				2018
HT-45-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.025	0.447		6.17	150			46.3		2.5				2018
HT-50-4T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.308	0.509		6.30	172			41.8		3.7				2018
HT-50-4M	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.308	0.557		6.30	172			41.8		3				2018
HT-56-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.386	0.722		5.63	188			55.6		3.3				2018
HT-56-6T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.013	0.254		4.11	87			35.7		1.7				2018
HT-63-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.523	1.080		7.84	195			41.7		2.7				2018
HT-63-6T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.473	0.424		4.58	108			36.8		4.5				2018
HT-71-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.929	1.395		7.40	257			52.4		0.9				2018
HT-71-6T	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.309	0.735		3.31	218			62.1		4.3				2018
HT-80-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.929	2.040		7.82	312			48.9		1.4				2018
HT-80-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.779	0.870		5.53	169			45.8		4.6				2018
HT-90-4T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.619	3.163		7.26	317			49.7		1.6				2018
HT-90-6T IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.342	1.458		5.25	173			41.8		2.2				2018
HT-100-4T-7.5 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.197	5.284		6.62	436			52.8		4.5				2018
HT-100-4T-10 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.314	6.654		8.04	478			49.5		2				2018
HT-100-6T-2 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.855	1.653		4.91	176			55.6		4.6				2018
HT-100-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.322	2.189		5.51	191			49.7		3.9				2018