

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/INT-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.287	0.180	230	5.86	197			33.2	2.3		Entfällt	Entfällt	69	2018
CJBD/INT-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.676	0.496	230	8.56	277			40.7	2.3		Entfällt	Entfällt	77	2018
CJBD/INT-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.764	0.660	230	9.67	341			40.2	2.3		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJBD/INT-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.519	0.190	230	6.57	116			34.1	2.3		Entfällt	Entfällt	70	2018
CJBD/INT-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.575	0.221	230	7.28	126			34.2	2.3		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJBD/INT-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.749	0.520	230	7.88	263			44.5	2.3		Entfällt	Entfällt	76	2018
CJBD/INT-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.918	0.789	230	9.66	348			40.9	2.3		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJBD/INT-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.750	0.329	230	7.89	154			38.7	2.3		Entfällt	Entfällt	72	2018
CJBD/INT-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.423	0.997	230	10.78	294			42.9	2.3		Entfällt	Entfällt	85	2018
CJBD/INT-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.847	0.660	230	6.42	307			45.9	2.3		Entfällt	Entfällt	74	2018
CJBD/INT-3333-6M 1	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.278	0.887	230	9.68	286			42.2	2.3		Entfällt	Entfällt	81	2018
CJBD/INT-3939-6T 3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.780	0.967	230	4.08	518			44.2	2.3		Entfällt	Entfällt	88	2018