

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RFH280-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.349	0.076	218	3.89	57				38.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH280-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.349	0.076	218	3.89	57				38.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH315-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.497	0.142	230	4.48	85				41.2	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH315-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.497	0.142	230	4.48	85				42.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH315-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.362	0.034	94	3.27	19				44.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH315-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.362	0.034	94	3.27	19				44.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH355-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.757	0.251	230	5.43	111				45.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH355-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.757	0.251	230	5.43	111				43.5	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH355-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.505	0.068	135	3.62	34				43.5	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH355-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.505	0.068	135	3.62	34				40.6	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH400-4T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.260	0.364	230	6.27	103				50.4	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH400-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.229	0.425	230	6.11	127				48.1	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH400-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.793	0.162	204	3.94	63				43.4	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH400-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.793	0.162	204	3.94	63				45.5	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH450-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.773	0.463	230	8.36	97				60.8	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH450-4MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.689	0.628	230	7.96	145				48.3	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH450-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.121	0.230	205	5.29	67				48.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH450-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.121	0.230	205	5.29	67				51.3	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH500-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.722	0.585	215	9.63	83				60.6	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH500-6T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.733	0.266	153	6.13	52				54.1	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH500-6MF-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.733	0.266	153	6.13	52				47.6	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH630-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.927	0.954	230	6.60	136				62.9	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH710-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	2.360	2.461	230	4.23	496				59.4	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH800-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	5.028	3.965	230	7.14	398				63.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018
RFH800-8T-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	4.178	1.723	230	5.94	187				58.0	2.1		Entfällt	Entfällt		2018