ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SV/FILTER/EC-150 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.120	0.110	162	4.20	388			51.6	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	38	2018
SV/FILTER/EC-200 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.167	0.180	170	3.90	463			58.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	45	2018
SV/FILTER/EC-250 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.214	0.180	172	2.60	417			53.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	49	2018
SV/FILTER/EC-315 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.457	0.410	205	3.60	495			54.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER/EC-350 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.417	0.190	166	2.10	236			48.4	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	42	2018
SV/FILTER/EC-400 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.708	0.760	230	3.70	479			52.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER/EC-150 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.120	0.110	162	3.90	381			51.6	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	38	2018
SV/FILTER/EC-200 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.167	0.180	170	3.70	459			58.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	45	2018
SV/FILTER/EC-250 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.214	0.180	172	2.40	422			53.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	49	2018
SV/FILTER/EC-315 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.457	0.410	205	3.30	502			54.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER/EC-350 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.417	0.190	166	1.90	243			48.4	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	42	2018
SV/FILTER/EC-400 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.708	0.760	230	3.30	482			52.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018