

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SV/FILTER/EC-150 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.120	0.110	162	4.20	388			51.6	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	38	2018
SV/FILTER/EC-200 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.167	0.180	170	3.90	463			58.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	45	2018
SV/FILTER/EC-250 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.214	0.180	172	2.60	417			53.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	49	2018
SV/FILTER/EC-315 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.457	0.410	205	3.60	495			54.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER/EC-350 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.417	0.190	166	2.10	236			48.4	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	42	2018
SV/FILTER/EC-400 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.708	0.760	230	3.70	479			52.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER/EC-150 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.120	0.110	162	3.90	381			51.6	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	38	2018
SV/FILTER/EC-200 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.167	0.180	170	3.70	459			58.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	45	2018
SV/FILTER/EC-250 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.214	0.180	172	2.40	422			53.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	49	2018
SV/FILTER/EC-315 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.457	0.410	205	3.30	502			54.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018
SV/FILTER/EC-350 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.417	0.190	166	1.90	243			48.4	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	42	2018
SV/FILTER/EC-400 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.708	0.760	230	3.30	482			52.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018