

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF/IE5-56-4T-1-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.642	0.752	458	6.67	132			41.3	1.3		Entfällt	Entfällt	78	2018
HTMF/IE5-56-4T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.865	1.065	571	7.58	140			52.8	1.3		Entfällt	Entfällt	79	2018
HTMF/IE5-63-4T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.484	1.053	424	7.71	179			52.8	1.4		Entfällt	Entfällt	81	2018
HTMF/IE5-63-4T-2-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.794	1.403	502	8.67	195			46.1	1.4		Entfällt	Entfällt	82	2018
HTMF/IE5-63-4T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.083	2.061	668	9.57	199			66.9	1.5		Entfällt	Entfällt	83	2018
HTMF/IE5-71-4T-2-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.724	1.381	507	6.88	225			52.8	1.7		Entfällt	Entfällt	85	2018
HTMF/IE5-71-4T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.229	1.888	585	8.15	262			46.4	1.7		Entfällt	Entfällt	87	2018
HTMF/IE5-71-4T-4-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.708	2.531	683	9.36	257			43.8	1.7		Entfällt	Entfällt	88	2018
HTMF/IE5-80-4T-4-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.301	3.174	599	10.53	299			48.0	1.8		Entfällt	Entfällt	89	2018
HTMF/IE5-80-4T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.926	4.236	715	11.78	348			46.7	1.8		Entfällt	Entfällt	90	2018
HTMF/IE5-90-4T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		6.345	4.065	641	9.97	367			54.2	1.9		Entfällt	Entfällt	95	2018
HTMF/IE5-90-4T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.074	5.723	809	11.12	396			50.7	1.9		Entfällt	Entfällt	97	2018
HTMF/IE5-90-4T-10-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.701	7.438	966	12.11	423			47.9	2		Entfällt	Entfällt	98	2018
HTMF/IE5-100-4T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.551	5.505	729	9.62	427			55.6	2		Entfällt	Entfällt	100	2018
HTMF/IE5-100-4T-10-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.701	7.633	877	11.08	418			50.9	2		Entfällt	Entfällt	101	2018
HTMF/IE5-100-4T-15-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.081	11.327	1252	11.57	447			46.3	2.1		Entfällt	Entfällt	102	2018
HTMF/IE5-125-4T/6-15-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		11.554	11.914	1031	9.41	536			52.0	2.1		Entfällt	Entfällt	93	2018
HTMF/IE5-125-4T/6-20-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		12.637	13.987	1107	10.29	563			58.8	2.2		Entfällt	Entfällt	93	2018
HTMF/IE5-125-4T/9-20-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		12.502	16.686	1335	10.18	915			68.6	2.2		Entfällt	Entfällt	89	2018