

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.372	1.202	876	10.92	358			40.9	1.3		Entfällt	Entfällt	88	2018
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.889	1.456	771	11.88	320			41.6	1.3		Entfällt	Entfällt	90	2018
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.296	2.211	962	14.43	373			38.8	1.4		Entfällt	Entfällt	89	2018
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.143	2.331	563	13.29	202			66.9	1.6		Entfällt	Entfällt	86	2018
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.424	2.837	641	14.19	185			67.2	1.6		Entfällt	Entfällt	88	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.701	2.213	471	9.35	242			51.0	1.7		Entfällt	Entfällt	93	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.678	3.161	557	11.29	266			48.0	1.7		Entfällt	Entfällt	93	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		6.195	3.742	604	12.32	282			46.7	1.9		Entfällt	Entfällt	91	2018
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.451	5.492	737	14.82	330			44.8	1.9		Entfällt	Entfällt	91	2018
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.755	5.867	670	13.76	340			50.8	1.9		Entfällt	Entfällt	95	2018
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.724	7.431	764	15.28	366			47.9	1.9		Entfällt	Entfällt	94	2018
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		11.525	11.251	976	18.11	409			41.9	2		Entfällt	Entfällt	96	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		10.442	7.748	742	13.29	379			50.9	2.1		Entfällt	Entfällt	98	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		12.381	11.438	924	15.76	428			46.3	2.1		Entfällt	Entfällt	97	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		13.961	15.425	1105	17.77	464			42.1	2.2		Entfällt	Entfällt	99	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		14.688	17.891	1218	18.71	557			45.5	2.3		Entfällt	Entfällt	98	2018
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		16.088	21.761	1353	20.48	608			44.4	2.3		Entfällt	Entfällt	100	2018