



DAMPER BOX DAMPER BOX SMART

Motorisierte Klappe mit eingebautem optischem Rauchmelder für Überdrucksysteme



DAMPER BOX

- Motorisierte Klappe mit eingebautem analogen optischen Rauchmelder, kompatibel mit Druckbelüftungssystemen KIT BOXPDS.

DAMPER BOX SMART

- Motorisierte Klappe mit hochempfindlichem optischem Rauchmelder, mit automatischer Rückstellung und integrierter Alarmverwaltung, kompatibel mit Druckbelüftungssystemen KIT BOXSMART und KIT BOXPDS SMART.

Eigenschaften:

- Jalousieklappe für die Luftzufuhr in Überdrucksystemen.
- Die Klappe passt direkt auf das CJHCH-Lüftungsgerät oder auf einen Kanal.
- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech und Lamellen aus Aluminiumblech.
- Aerodynamische Lamellen mit überlappender Anordnung und Dichtung.

- Optischer Rauchmelder zur Gewährleistung einer sauberen Luftzufuhr. Erkennt die Zentrale des Druckbelüftungssystems Rauch und schließt die Klappe des BOXSMART-, KIT BOXPDS- oder KIT BOXPDS SMART.
- Abdeckung für Wartungszwecke.

Öffnungsvorrichtung:

- Öffnen und Schließen durch schnellen Klappenantrieb.
- Öffnungs- und Schließzeit 2,5 Sekunden.
- Stromversorgung AC/DC 24 V 50/60 Hz.
- Hilfskontakte für Klappenüberwachung offen oder geschlossen.

Auf Anfrage:

- DAMPER BOX AF und DAMPER BOX SMART AF mit AntiFrost-System mit UV-Licht-Heizelement und einstellbarem Thermostat, um die Ansammlung von Frost auf der Klappe in kalten Klimazonen zu verhindern.

Bestellnummer



DAMPER BOX – 56/63 – AF

DAMPER BOX: Motorisierte Klappe mit eingebautem optischen Rauchmelder, kompatibel mit Druckbelüftungssystemen KIT BOXPDS
DAMPER BOX SMART: Motorisierte Klappe mit eingebautem optischen Rauchmelder, kompatibel mit Druckbelüftungssystemen KIT BOXSMART und KIT BOXPDS SMART.

Kompatibler Ventilatorendurchmesser

AntiFrost-System

Abmessungen mm



	A	B	C	D
DAMPER BOX 56/63	835	690	690	326,5
DAMPER BOX 71/80	995	850	850	326,5
DAMPER BOX 90/100	1195	1050	1050	326,5
DAMPER BOX SMART 56/63	835	690	690	350
DAMPER BOX SMART 71/80	995	850	850	350
DAMPER BOX SMART 90/100	1195	1050	1050	350

BxC: Kanalabmessungen.