

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| b) Modèle | f) Efficacité thermique du récupérateur (%) | j) Vitesse frontale au débit conceptuel | n) Efficacité statique du ventilateur selon EU 327/2011 | q) Alarme visuelle des filtres |
| c) Typologie | g) Débit nominal | k) Pression nominale externe | o1) Indice de fuites internes maximales | r) LWA rayonné |
| d) Type d'actionnement | h) Puissance d'entrée électrique effective | l) Perte de charge interne ventilateurs | o2) Indice de fuites externes maximales | |
| e) Type de récupérateur | i) SFPint | m) Perte de charge interne composants additionnels | p) Rendement énergétique des filtres | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		0.327	0.203	621	0.00	212			0.0		0.2	Sans objet	Sans objet	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		0.464	0.276	595	0.00	262			0.0		0.2	Sans objet	Sans objet	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		0.702	0.545	776	0.00	377			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.429	1.604	1122	0.00	530			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.012	0.662	654	0.00	494			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Vitesse variable	Aucun		0.788	0.320	406	2.00	170			48.9		0.2	Sans objet	Sans objet	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.262	3.261	1442	0.00	701			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.275	0.754	591	0.00	303			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.848	5.464	1919	0.00	1018			0.0		0.2	Sans objet	Sans objet	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.596	0.848	531	0.00	344			0.0		0.2	Sans objet	Sans objet	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.096	1.353	646	0.00	467			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.171	2.667	841	0.00	626			0.0		0.1	Sans objet	Sans objet	87	2018