INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJMP-820-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	41.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	60.8	0.140	719	290	Oui	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
CJMP-922-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	42.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.8	0.243	1154	325	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CJMP-1025-4T-1.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	39.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.8	0.475	1477	462	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.01
CJMP-1025-4T-2-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	37.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.9	0.533	1475	488	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CJMP-1128-4T-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	41.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.1	0.925	2192	626	Oui	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CJMP-1128-4T-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	38.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.4	0.955	2168	614	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CJMP-1128-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	36.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	0.333	1613	274	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
CJMP-1231-4T-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	1.605	3260	760	Oui	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CJMP-1231-4T-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.7	1.609	3306	760	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CJMP-1231-4T-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	1.567	3258	760	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CJMP-1231-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	40.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.6	0.499	2174	338	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
CJMP-1435-4T-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.1	2.887	4662	968	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CJMP-1435-4T-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	2.860	4671	968	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CJMP-1435-4T-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	44.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	2.756	4604	968	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CJMP-1435-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.6	2.678	4561	964	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CJMP-1435-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	42.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.2	0.876	3091	429	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.01
CJMP-1640-4T-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	57.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.7	3.024	4911	1268	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CJMP-1640-4T-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	49.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.4	3.959	5389	1300	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CJMP-1640-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	48.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.1	4.793	5825	1445	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CJMP-1640-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	42.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	1.233	3845	490	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.01
CJMP-1845-4T-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	61.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.5	6.032	8000	1661	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CJMP-1845-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	60.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.1	7.968	10000	1723	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CJMP-1845-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.7	1.998	5682	625	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.01
CJMP-2050-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	56.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	6.666	7044	1939	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CJMP-2050-4T-15-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	67.0	11.901	12500	2301	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CJMP-2050-4T-20-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	73.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.4	16.017	16500	2582	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.03
CJMP-2050-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	3.871	6909	968	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.01