

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure
EC	Catégorie de rendement
VSD	Variateur de vitesse
SR	Rapport spécifique

Catégorie de mesure
Catégorie de rendement
Variateur de vitesse
Rapport spécifique

[m³/h]	Débit
[Pa]	Pression statique / Pression totale
[RPM]	Vitesse

Débit
Pression statique / Pression totale
Vitesse

ηe [%]	Rendement
N	Niveau de rendement N
[kw]	Puissance électrique

Rendement
Niveau de rendement N
Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJSX-12/6-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.0	44.7	0.420	1532	358	1000
CJSX-12/6-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	50.2	0.482	1685	433	1100
CJSX-12/6-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.1	50.5	0.685	1915	559	1250
CJSX-12/6-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.0	51.1	0.763	1992	604	1300
CJSX-12/6-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.3	50.2	1.159	2298	805	1500
CJSX-15/7-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.6	56.5	0.386	2011	331	800
CJSX-15/7-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	57.5	0.453	2137	374	850
CJSX-15/7-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.1	58.0	0.563	2313	438	920
CJSX-15/7-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	50.3	57.6	0.714	2514	517	1000
CJSX-15/7-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	50.4	57.2	0.831	2639	570	1050
CJSX-18/9-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	58.0	65.7	0.598	2983	420	750
CJSX-18/9-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	59.2	66.6	0.687	3143	466	790
CJSX-18/9-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	59.7	67.0	0.705	3182	478	800
CJSX-18/9-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	59.8	66.6	0.850	3381	539	850
CJSX-18/9-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.8	67.0	1.056	3660	632	920
CJSX-20/10-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.3	68.9	0.620	3584	380	650
CJSX-20/10-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.6	68.8	0.734	3804	428	690
CJSX-20/10-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	61.8	68.3	0.938	4135	506	750
CJSX-20/10-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.8	68.9	1.085	4356	561	790
CJSX-20/10-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	64.3	69.9	1.315	4686	650	850
CJSX-22/11-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.6	57.0	1.419	6976	378	580
CJSX-22/11-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.8	56.8	1.642	7337	418	610
CJSX-22/11-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.8	57.3	1.955	7818	474	650
CJSX-22/11-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.2	58.3	2.273	8299	534	690
CJSX-22/11-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.9	58.3	2.883	9021	631	750
CJSX-22/11-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.5	58.1	3.864	9983	773	830
CJSX-22/11-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.0	57.9	5.045	10946	929	910
CJSX-22/11-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.1	58.3	6.561	12028	1122	1000
CJSX-25/13-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.3	53.5	1.515	6778	387	520
CJSX-25/13-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.3	54.1	1.750	7169	433	550
CJSX-25/13-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	50.6	54.9	2.108	7691	499	590
CJSX-25/13-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	51.1	55.0	2.418	8082	551	620
CJSX-25/13-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	51.6	54.7	3.307	8994	682	690
CJSX-25/13-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	51.9	54.3	4.214	9776	806	750
CJSX-25/13-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.2	55.0	5.177	10558	940	810
CJSX-30/14-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.5	55.7	2.180	11535	351	400
CJSX-30/14-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.8	56.6	2.553	12256	396	425
CJSX-30/14-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.5	56.6	3.192	13265	464	460
CJSX-30/14-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.1	56.6	4.060	14419	548	500
CJSX-30/14-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.6	56.3	5.351	15861	664	550
CJSX-30/14-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.6	56.7	6.832	17303	790	600