INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP-38-2M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-380-2T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-380-2M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-380-4T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-380-4M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-512-2T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-512-2M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-512-4T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-512-4M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-514-2T	forward curved centrifugal fan	34.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	0.192	418	567	Non	Non	Non	Non	0.00	2710	1.01
CMP-514-2M	forward curved centrifugal fan	35.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	0.195	418	589	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.01
CMP-514-4T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-514-4M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-616-2T	forward curved centrifugal fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.5	0.327	644	711	Non	Non	Non	Non	0.00	2760	1.01
CMP-616-2M	forward curved centrifugal fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.5	0.327	644	711	Non	Non	Non	Non	0.00	2810	1.01
CMP-616-4T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-616-4M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-620-2T	forward curved centrifugal fan	40.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.0	0.521	765	995	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.01
CMP-620-2M	forward curved centrifugal fan	40.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.7	0.533	765	1010	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.01
CMP-620-4T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-620-4M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-718-2T IE3	forward curved centrifugal fan	48.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.4	0.652	1143	1004	Non	Non	Non	Non	0.00	2825	1.01
CMP-718-2M	forward curved centrifugal fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.4	0.690	1143	1004	Non	Non	Non	Non	0.00	2810	1.01
CMP-718-4T	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-718-4M	*Non soumis à ErP. Pe < 125 W*															
CMP-820-2T IE3	forward curved centrifugal fan	49.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.4	0.637	938	1219	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.01
CMP-820-2M	forward curved centrifugal fan	47.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.6	0.672	938	1219	Non	Non	Non	Non	0.00	2850	1.01
CMP-820-4T	forward curved centrifugal fan	41.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	60.8	0.140	719	290	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
CMP-820-4M	forward curved centrifugal fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.2	0.139	719	290	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
CMP-922-2T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.6	1.287	1650	1354	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.01
CMP-922-2T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.6	1.595	1809	1403	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.02
CMP-922-2T-3 IE3	forward curved centrifugal fan	45.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.9	1.744	1872	1509	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.02
CMP-922-4T	forward curved centrifugal fan	42.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.8	0.243	1154	325	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
CMP-1025-2T-3 IE3	forward curved centrifugal fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.1	2.412	2100	1885	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.02
CMP-1025-2T-4 IE3	forward curved centrifugal fan	46.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.2	2.913	2491	1962	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.02
CMP-1025-4T IE3	forward curved centrifugal fan	39.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.8	0.475	1477	462	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP-1128-2T-4 IE3	forward curved centrifugal fan	46.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	2.922	2220	2210	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.02
CMP-1128-2T-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.2	4.371	3220	2367	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.03
CMP-1128-4T IE3	forward curved centrifugal fan	41.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.1	0.925	2192	626	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CMP-1128-6T IE3	forward curved centrifugal fan	36.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	0.333	1613	274	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
CMP-1231-4T-3 IE3	forward curved centrifugal fan	52.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	59.0	2.247	4445	950	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.01
CMP-1231-4T-4 IE3	forward curved centrifugal fan	52.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	59.7	2.211	4429	949	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CMP-1231-4T-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	43.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	1.567	3258	760	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CMP-1231-6T IE3	forward curved centrifugal fan	40.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.6	0.499	2174	338	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
CMP-1435-4T-4 IE3	forward curved centrifugal fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	61.9	3.406	5430	1287	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
CMP-1435-4T-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	58.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	62.7	3.868	6113	1330	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CMP-1435-4T-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	59.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.1	3.824	6168	1332	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CMP-1640-4T-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	57.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.7	3.024	4911	1268	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
CMP-1640-4T-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.4	3.959	5389	1300	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CMP-1640-4T-10 IE3	forward curved centrifugal fan	48.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.1	4.793	5825	1445	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CMP-1640-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	1.233	3845	490	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.01
CMP-1845-4T-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	71.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.8	6.032	8000	1941	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CMP-1845-4T-10 IE3	forward curved centrifugal fan	75.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	76.3	7.968	10000	2159	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CMP-1845-6T IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.7	1.998	5682	625	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.01
CMP-2050-4T-10 IE3	forward curved centrifugal fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	67.9	8.422	8940	2276	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.02
CMP-2050-4T-15 IE3	forward curved centrifugal fan	69.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	69.8	10.533	11237	2354	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.02
CMP-2050-4T-20 IE3	forward curved centrifugal fan	73.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.4	16.017	16500	2582	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.03
CMP-2050-6T IE3	forward curved centrifugal fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	3.871	6909	968	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.01