

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) αBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT-25-2T/PL	Axial fan	33.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.0	0.153	1341	136	Non	Non	Non	Non	0.00	2670	1.00
HCT-25-2M/PL	Axial fan	31.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.1	0.162	1341	136	Non	Non	Non	Non	0.00	2760	1.00
HCT-25-4T/PL			Non soumis à ErP. Pe < 125 W													
HCT-25-4M/PL			Non soumis à ErP. Pe < 125 W													
HCT-31-2T/PL	Axial fan	36.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.2	0.229	1857	159	Non	Non	Non	Non	0.00	2710	1.00
HCT-31-2M/PL	Axial fan	34.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.0	0.243	1857	159	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.00
HCT-31-4T/PL			Non soumis à ErP. Pe < 125 W													
HCT-31-4M/PL			Non soumis à ErP. Pe < 125 W													
HCT-35-2T/PL	Axial fan	39.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.0	0.487	3024	227	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
HCT-35-2M/PL	Axial fan	37.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.5	0.516	3024	227	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.00
HCT-35-4T/PL	Axial fan	30.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.0	0.134	1989	73	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.00
HCT-35-4M/PL	Axial fan	30.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.131	1989	73	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
HCT-40-4T-0.33/PL	Axial fan	34.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.2	0.294	3514	102	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HCT-45-4T-0.5/PL	Axial fan	50.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	65.3	0.427	6179	126	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
HCT-45-4M-0.5/PL	Axial fan	50.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.4	0.433	6179	126	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-50-4T-0.75/PL	Axial fan	65.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	77.8	0.600	9533	147	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-56-4T-0.75/PL	Axial fan	41.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	54.4	0.534	6777	116	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-56-4T-1/PL IE3	Axial fan	68.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	81.1	0.669	12940	128	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-56-4T-1.5/PL IE3	Axial fan	66.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	76.9	0.952	12727	178	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT-56-4T-2/PL IE3	Axial fan	55.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.1	1.564	13731	228	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-56-6T-0.33/PL	Axial fan	48.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.2	0.294	8755	58	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-56-6T-0.5/PL	Axial fan	49.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.0	0.434	10000	77	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-56-6T-0.75/PL	Axial fan	50.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.2	0.545	8904	112	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-63-4T-1/PL IE3	Axial fan	48.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	60.3	0.740	8981	143	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-63-4T-1.5/PL IE3	Axial fan	48.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	58.1	1.111	10541	182	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT-63-4T-2/PL IE3	Axial fan	47.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	55.9	1.419	11760	204	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-63-4T-3/PL IE3	Axial fan	72.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	80.3	1.975	19857	261	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT-63-4T-4/PL IE3	Axial fan	66.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	71.6	3.312	23017	344	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-63-6T-0.5/PL	Axial fan	52.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	67.4	0.419	12135	65	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-63-6T-0.75/PL	Axial fan	51.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.0	0.587	10643	101	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-71-4T-1.5/PL IE3	Axial fan	55.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	65.1	1.177	11345	206	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT-71-4T-2/PL IE3	Axial fan	52.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	61.2	1.445	13263	205	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-71-4T-3/PL IE3	Axial fan	47.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	54.7	2.127	14434	252	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT-71-4T-4/PL IE3	Axial fan	70.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	75.5	3.302	26689	313	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-71-6T-0.75/PL	Axial fan	42.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	55.1	0.601	8052	113	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-71-6T-1/PL IE3	Axial fan	55.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	67.6	0.756	17260	87	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT-71-6T-1.5/PL IE3	Axial fan	67.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	77.3	1.122	20965	129	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HCT-80-4T-3/PL IE3	Axial fan	59.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	66.1	2.211	16224	290	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT-80-4T-4/PL IE3	Axial fan	56.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	61.5	3.121	19500	323	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-80-4T-5.5/PL IE3	Axial fan	52.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	56.7	4.112	20933	372	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HCT-80-6T-1/PL IE3	Axial fan	49.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	60.9	0.904	12189	133	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HCT-80-6T-1.5/PL IE3	Axial fan	48.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	57.5	1.333	15327	151	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HCT-80-6T-2/PL IE3	Axial fan	43.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.7	1.772	16758	166	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-80-6T-3/PL IE3	Axial fan	71.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	77.4	2.508	29863	215	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-90-4T-4/PL IE3	Axial fan	60.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	65.2	3.277	19513	363	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-90-4T-5.5/PL IE3	Axial fan	57.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	61.4	4.211	24551	354	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HCT-90-4T-7.5/PL IE3	Axial fan	55.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	57.6	5.804	26818	428	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-90-4T-10/PL IE3	Axial fan	52.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.5	7.582	33194	429	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-90-6T-3/PL IE3	Axial fan	44.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.2	2.396	22112	174	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-90-6T-4/PL IE3	Axial fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	75.9	3.213	36968	221	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT-100-4T-7.5/PL IE3	Axial fan	52.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	55.3	5.767	27369	400	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-100-4T-10/PL IE3	Axial fan	49.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.5	7.688	36111	377	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-100-6T-3/PL IE3	Axial fan	49.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	56.3	2.341	23872	175	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-100-6T-4/PL IE3	Axial fan	45.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.1	3.412	28664	193	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT-100-6T-5.5/PL IE3	Axial fan	74.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	78.2	4.177	48251	231	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HCT-25-2T/AL	Axial fan	33.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.0	0.153	1341	136	Non	Non	Non	Non	0.00	2670	1.00
HCT-25-2M/AL	Axial fan	31.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.1	0.162	1341	136	Non	Non	Non	Non	0.00	2760	1.00
HCT-25-4T/AL	Non soumis à ErP. Pe < 125 W															
HCT-25-4M/AL	Non soumis à ErP. Pe < 125 W															
HCT-31-2T/AL	Axial fan	36.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.2	0.229	1857	159	Non	Non	Non	Non	0.00	2710	1.00
HCT-31-2M/AL	Axial fan	34.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.0	0.243	1857	159	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.00
HCT-31-4T/AL	Non soumis à ErP. Pe < 125 W															
HCT-31-4M/AL	Non soumis à ErP. Pe < 125 W															
HCT-35-2T/AL	Axial fan	39.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.0	0.487	3024	227	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
HCT-35-2M/AL	Axial fan	37.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.5	0.516	3024	227	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.00
HCT-35-4T/AL	Axial fan	30.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.0	0.134	1989	73	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.00
HCT-35-4M/AL	Axial fan	30.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.7	0.131	1989	73	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
HCT-40-2T-1.5/AL IE3	Axial fan	67.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	79.1	0.749	8805	206	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
HCT-40-4T-0.33/AL	Axial fan	34.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.2	0.294	3514	102	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HCT-45-2T-2/AL IE3	Axial fan	58.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	69.1	1.038	10630	206	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.00
HCT-45-2T-3/AL IE3	Axial fan	68.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	76.6	1.723	11551	368	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HCT-45-2T-4/AL IE3	Axial fan	42.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.3	1.698	6658	387	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HCT-45-4T-0.5/AL	Axial fan	50.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	65.3	0.427	6179	126	Non	Non	Non	Non	0.00	1370	1.00
HCT-45-4M-0.5/AL	Axial fan	50.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.4	0.433	6179	126	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-50-2T-3/AL IE3	Axial fan	56.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	64.7	1.596	7827	413	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HCT-50-4T-0.75/AL	Axial fan	65.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	77.8	0.600	9533	147	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-56-2T-5.5/AL IE3	Axial fan	60.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	65.2	3.205	11134	621	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01
HCT-56-4T-0.75/AL	Axial fan	41.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	54.4	0.534	6777	116	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT-56-4T-1/AL IE3	Axial fan	68.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	81.1	0.669	12940	128	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-56-4T-1.5/AL IE3	Axial fan	66.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	76.9	0.952	12727	178	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT-56-4T-2/AL IE3	Axial fan	55.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.1	1.564	13731	228	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-56-6T-0.33/AL	Axial fan	48.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.2	0.294	8755	58	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-56-6T-0.5/AL	Axial fan	49.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.0	0.434	10000	77	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-56-6T-0.75/AL	Axial fan	50.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.2	0.545	8904	112	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-63-2T-20/AL IE3	Axial fan	53.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.5	15.902	26301	1173	Non	Non	Non	Non	0.00	2945	1.01
HCT-63-4T-1/AL IE3	Axial fan	48.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	60.3	0.740	8981	143	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT-63-4T-1.5/AL IE3	Axial fan	48.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	58.1	1.111	10541	182	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT-63-4T-2/AL IE3	Axial fan	47.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	55.9	1.419	11760	204	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-63-4T-3/AL IE3	Axial fan	72.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	80.3	1.975	19857	261	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT-63-4T-4/AL IE3	Axial fan	66.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	71.6	3.312	23017	344	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-63-6T-0.5/AL	Axial fan	52.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	67.4	0.419	12135	65	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-63-6T-0.75/AL	Axial fan	51.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	64.0	0.587	10643	101	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-71-4T-1.5/AL IE3	Axial fan	55.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	65.1	1.177	11345	206	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT-71-4T-2/AL IE3	Axial fan	52.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	61.2	1.445	13263	205	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-71-4T-3/AL IE3	Axial fan	47.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	54.7	2.127	14434	252	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT-71-4T-4/AL IE3	Axial fan	70.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	75.5	3.302	26689	313	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-71-6T-0.75/AL	Axial fan	42.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	55.1	0.601	8052	113	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT-71-6T-1/AL IE3	Axial fan	55.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	67.6	0.756	17260	87	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HCT-71-6T-1.5/AL IE3	Axial fan	67.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	77.3	1.122	20965	129	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HCT-80-4T-3/AL IE3	Axial fan	59.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	66.1	2.211	16224	290	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT-80-4T-4/AL IE3	Axial fan	56.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	61.5	3.121	19500	323	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-80-4T-5.5/AL IE3	Axial fan	52.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	56.7	4.112	20933	372	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HCT-80-6T-1/AL IE3	Axial fan	49.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	60.9	0.904	12189	133	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HCT-80-6T-1.5/AL IE3	Axial fan	48.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	57.5	1.333	15327	151	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HCT-80-6T-2/AL IE3	Axial fan	43.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.7	1.772	16758	166	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-80-6T-3/AL IE3	Axial fan	71.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	77.4	2.508	29863	215	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-90-4T-4/AL IE3	Axial fan	60.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	65.2	3.277	19513	363	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT-90-4T-5.5/AL IE3	Axial fan	57.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	61.4	4.211	24551	354	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HCT-90-4T-7.5/AL IE3	Axial fan	55.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	57.6	5.804	26818	428	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-90-4T-10/AL IE3	Axial fan	52.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	53.5	7.582	33194	429	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-90-6T-3/AL IE3	Axial fan	44.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	51.2	2.396	22112	174	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-90-6T-4/AL IE3	Axial fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	75.9	3.213	36968	221	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT-100-4T-7.5/AL IE3	Axial fan	52.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	55.3	5.767	27369	400	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-100-4T-10/AL IE3	Axial fan	49.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.5	7.688	36111	377	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-100-4T-15/AL IE3	Axial fan	75.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	75.7	10.470	59644	478	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
HCT-100-4T-20/AL IE3	Axial fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	70.5	12.452	65590	482	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT-100-6T-3/AL IE3	Axial fan	49.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	56.3	2.341	23872	175	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT-100-6T-4/AL IE3	Axial fan	45.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	50.1	3.412	28664	193	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT-100-6T-5.5/AL IE3	Axial fan	74.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	78.2	4.177	48251	231	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00