

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) αBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HFT-40-2T-1.5 IE3	Axial fan	52.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.2	1.219	5389	428	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
HFT-40-2T-2 IE3	Axial fan	49.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.3	1.527	6234	438	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.00
HFT-40-4T-0.33	Axial fan	39.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.6	0.260	3271	112	Non	Non	Non	Non	0.00	1350	1.00
HFT-45-2T-2 IE3	Axial fan	44.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.7	1.524	7010	345	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.00
HFT-45-2T-3 IE3	Axial fan	62.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.9	2.191	10118	483	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HFT-45-2T-4 IE3	Axial fan	60.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.3	3.133	11946	566	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.01
HFT-50-2T-3 IE3	Axial fan	47.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.8	2.056	8260	427	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HFT-50-2T-4 IE3	Axial fan	59.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.4	2.638	12056	468	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HFT-50-2T-5.5 IE3	Axial fan	60.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.0	3.362	14560	499	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.00
HFT-50-4T-0.75	Axial fan	55.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.7	0.489	7874	125	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HFT-56-2T-5.5 IE3	Axial fan	49.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.0	4.060	13172	554	Non	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01
HFT-56-4T-1 IE3	Axial fan	40.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.8	0.802	7946	147	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HFT-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.3	1.142	12062	203	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HFT-63-2T-20 IE3	Axial fan	64.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.4	14.616	36469	934	Non	Non	Non	Non	0.00	2945	1.01
HFT-63-4T-1 IE3	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	63.3	0.832	9246	168	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HFT-63-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.9	1.142	10590	194	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HFT-63-4T-2 IE3	Axial fan	44.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.2	1.475	12022	197	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFT-63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	70.3	2.374	20262	269	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HFT-63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.8	2.935	24239	280	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFT-63-6T-0.75	Axial fan	55.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.1	0.634	12140	104	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HFT-63-6T-1 IE3	Axial fan	57.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.5	0.920	15881	120	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HFT-71-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.4	1.288	12395	187	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HFT-71-4T-2 IE3	Axial fan	50.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.8	1.423	13321	196	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFT-71-4T-3 IE3	Axial fan	44.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.9	2.297	17049	214	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HFT-71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	75.6	2.902	23912	305	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFT-71-6T-0.75	Axial fan	38.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.0	0.703	10728	92	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HFT-71-6T-1 IE3	Axial fan	38.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.2	0.833	12418	94	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HFT-71-6T-1.5 IE3	Axial fan	61.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	71.2	1.146	18201	139	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HFT-80-4T-3 IE3	Axial fan	48.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.2	2.343	16940	242	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HFT-80-4T-4 IE3	Axial fan	45.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	3.310	20401	267	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFT-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	71.3	3.650	28471	308	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HFT-80-6T-1.5 IE3	Axial fan	40.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HFT-80-6T-2 IE3	Axial fan	64.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.6	1.629	23005	164	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFT-80-6T-3 IE3	Axial fan	65.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.5	2.193	26252	197	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFT-80-8T-0.75	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.2	0.683	15252	84	Non	Non	Non	Non	0.00	695	1.00
HFT-80-8T-1 IE3	Axial fan	55.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	66.2	0.969	18851	103	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HFT-90-4T-4 IE3	Axial fan	53.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.0	2.948	19559	290	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFT-90-4T-5.5 IE3	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.2	3.942	24968	295	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HFT-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.8	6.021	31608	339	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFT-90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	74.3	7.255	43390	439	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFT-90-6T-2 IE3	Axial fan	46.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.8	1.602	19430	138	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFT-90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.6	2.448	29649	197	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFT-90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HFT-90-8T-1 IE3	Axial fan	54.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.2	0.949	19611	95	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00
HFT-90-8T-1.5 IE3	Axial fan	57.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.2	1.705	26193	134	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00
HFT-90-8T-2 IE3	Axial fan	59.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	67.8	1.638	26193	134	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00
HFT-90-8T-3 IE3	Axial fan	58.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	66.4	1.794	27304	138	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00
HFT-100-4T-7.5 IE3	Axial fan	54.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.3	5.051	30352	324	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFT-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	7.963	37812	377	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFT-100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.7	11.136	56718	486	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
HFT-100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
HFT-100-4T/9-15 IE3	Axial fan	65.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.3	11.494	47280	572	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HFT-100-4T/9-20 IE3	Axial fan	66.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.7	14.934	54146	656	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
HFT-100-4T/9-25 IE3	Axial fan	65.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.6	18.156	59797	713	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HFT-100-4T/9-30 IE3	Axial fan	65.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.4	22.195	64542	808	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HFT-100-6T-3 IE3	Axial fan	46.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.4	2.424	24773	162	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFT-100-6T-4 IE3	Axial fan	44.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.0	3.080	27666	179	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HFT-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HFT-100-8T-2 IE3	Axial fan	56.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.0	1.650	28164	120	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00
HFT-100-8T-3 IE3	Axial fan	58.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.2	2.508	34511	154	Non	Non	Non	Non	0.00	705	1.00