INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HFW-56-4T-1 IE3	Axial fan	40.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.8	0.802	7946	147	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HFW-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.3	1.142	12062	203	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HFW-63-4T-1 IE3	Axial fan	51.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.3	0.832	9246	168	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HFW-63-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.9	1.142	10590	194	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HFW-63-4T-2 IE3	Axial fan	44.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.2	1.475	12022	197	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFW-63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	70.3	2.374	20262	269	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HFW-63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.8	2.935	24239	280	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFW-63-6T-1 IE3	Axial fan	57.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.5	0.920	15881	120	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HFW-71-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	1.288	12395	187	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HFW-71-4T-2 IE3	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.8	1.423	13321	196	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFW-71-4T-3 IE3	Axial fan	44.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.9	2.297	17049	214	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HFW-71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	75.6	2.902	23912	305	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFW-71-6T-1 IE3	Axial fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	0.833	12418	94	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HFW-71-6T-1.5 IE3	Axial fan	61.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.2	1.146	18201	139	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HFW-80-4T-3 IE3	Axial fan	48.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.2	2.343	16940	242	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HFW-80-4T-4 IE3	Axial fan	45.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	3.310	20401	267	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFW-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.3	3.650	28471	308	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HFW-80-6T-1.5 IE3	Axial fan	40.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HFW-80-6T-2 IE3	Axial fan	64.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	72.6	1.629	23005	164	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFW-80-6T-3 IE3	Axial fan	65.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	72.5	2.193	26252	197	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFW-90-4T-4 IE3	Axial fan	53.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.0	2.948	19559	290	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HFW-90-4T-5.5 IE3	Axial fan	51.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.2	3.942	24968	295	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HFW-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.8	6.021	31608	339	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFW-90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	74.3	7.255	43390	439	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFW-90-6T-2 IE3	Axial fan	46.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.8	1.602	19430	138	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFW-90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	72.6	2.448	29649	197	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFW-90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HFW-100-4T-7.5 IE3	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.3	5.051	30352	324	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFW-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	7.963	37812	377	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HFW-100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.7	11.136	56718	486	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
HFW-100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
HFW-100-6T-3 IE3	Axial fan	46.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	2.424	24773	162	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HFW-100-6T-4 IE3	Axial fan	44.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.0	3.080	27666	179	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HFW-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00