

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) αBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/HATCH40-2T-1.5 IE3	Axial fan	52.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.2	1.219	5389	428	Non	Non	Non	Non	0.00	2830	1.00
HCT/HATCH45-2T-2 IE3	Axial fan	44.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.7	1.524	7010	345	Non	Non	Non	Non	0.00	2875	1.00
HCT/HATCH45-2T-3 IE3	Axial fan	62.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.9	2.191	10118	483	Non	Non	Non	Non	0.00	2910	1.00
HCT/HATCH56-4T-1 IE3	Axial fan	40.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.8	0.802	7946	147	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT/HATCH56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.3	1.142	12062	203	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT/HATCH63-4T-1 IE3	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	63.3	0.832	9246	168	Non	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HCT/HATCH63-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.9	1.142	10590	194	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HCT/HATCH63-4T-2 IE3	Axial fan	44.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.2	1.475	12022	197	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	70.3	2.374	20262	269	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.8	2.935	24239	280	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH63-6T-0.75	Axial fan	55.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.1	0.634	12140	104	Non	Non	Non	Non	0.00	900	1.00
HCT/HATCH71-4T-2 IE3	Axial fan	50.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.8	1.423	13321	196	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH71-4T-3 IE3	Axial fan	44.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.9	2.297	17049	214	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	75.6	2.902	23912	305	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH71-6T-1 IE3	Axial fan	38.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.2	0.833	12418	94	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HCT/HATCH71-6T-1.5 IE3	Axial fan	61.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	71.2	1.146	18201	139	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HCT/HATCH80-4T-3 IE3	Axial fan	48.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.2	2.343	16940	242	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH80-4T-4 IE3	Axial fan	45.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	3.310	20401	267	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	71.3	3.650	28471	308	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HCT/HATCH80-6T-1.5 IE3	Axial fan	40.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Non	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HCT/HATCH80-6T-2 IE3	Axial fan	64.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.6	1.629	23005	164	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-4T-5.5 IE3	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.2	3.942	24968	295	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HCT/HATCH90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.8	6.021	31608	339	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	74.3	7.255	43390	439	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH90-6T-2 IE3	Axial fan	46.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.8	1.602	19430	138	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.6	2.448	29649	197	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT/HATCH100-4T-7.5 IE3	Axial fan	54.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.3	5.051	30352	324	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	7.963	37812	377	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.7	11.136	56718	486	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
HCT/HATCH100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
HCT/HATCH100-6T-3 IE3	Axial fan	46.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.4	2.424	24773	162	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HCT/HATCH100-6T-4 IE3	Axial fan	44.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.0	3.080	27666	179	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT/HATCH100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HCT/HATCH125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.7	18.430	64187	603	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.5	21.374	68861	640	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/HATCH-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.3	30.419	85614	710	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.4	38.298	93997	774	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.9	20.177	41158	1104	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	58.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.6	22.052	50655	915	Non	Non	Oui	Non	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.1	28.055	80327	682	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.1	37.971	94662	758	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.7	4.230	34376	238	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.6	5.416	42054	259	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.4	7.964	52782	295	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.1	11.126	61584	332	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	70.4	14.163	78516	459	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	54.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.9	6.851	48432	276	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	11.031	62020	325	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.5	14.916	79168	494	Non	Non	Oui	Non	0.00	975	1.00