

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur

b) rendement du ventilateur [%]

c) variateur de vitesse supposé dans les données

d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilateur à double usage

h2) ventilateur réversible

h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V

k) αBEP

l) vitesse du ventilateur [tr/min]

m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJHGT-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.6	14.206	52468	555	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
CJHGT-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.7	18.430	64187	603	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.5	21.374	68861	640	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	57.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.3	26.842	80562	688	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.4	38.298	93997	774	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/6-60 IE3	Axial fan	75.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	73.5	43.921	114231	1039	Non	Non	Oui	Non	0.00	1475	1.01
CJHGT-125-4T/6-75 IE3	Axial fan	72.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	70.5	53.126	126175	1096	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.9	20.177	41158	1104	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	56.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.7	23.341	73923	643	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
CJHGT-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.1	28.055	80327	682	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.1	37.971	94662	758	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-60 IE3	Axial fan	74.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.5	46.277	115835	1067	Non	Non	Oui	Non	0.00	1475	1.01
CJHGT-125-4T/9-75 IE3	Axial fan	76.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	74.2	56.377	127196	1212	Non	Non	Oui	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/9-100 IE4	Axial fan	75.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	73.2	75.214	140681	1450	Non	Non	Non	Non	0.00	1485	1.01
CJHGT-125-4T/12-50 IE3	Axial fan	54.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.2	38.451	65714	1151	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/12-60 IE3	Axial fan	55.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.0	42.943	78069	1100	Non	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
CJHGT-125-4T/12-75 IE3	Axial fan	52.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	56.292	92394	1155	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
CJHGT-125-4T/12-100 IE4	Axial fan	69.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	67.4	74.098	127959	1449	Non	Non	Non	Non	0.00	1485	1.01
CJHGT-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.7	4.230	34376	238	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
CJHGT-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.6	5.416	42054	259	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
CJHGT-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.4	7.964	52782	295	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.1	11.126	61584	332	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	69.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.0	15.563	82666	470	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	51.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.2	8.324	52628	293	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	11.031	62020	325	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	72.5	14.916	79168	494	Non	Non	Oui	Non	0.00	975	1.00
CJHGT-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	73.6	19.896	89558	595	Non	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
CJHGT-125-6T/9-30 IE3	Axial fan	71.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	71.0	23.489	94989	640	Non	Non	Non	Non	0.00	980	1.01