

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
k) oBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP-40-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	52.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	63.3	0.935	4436	398	Oui	Non	Non	Non	0.00	2875	1.00
HATCH/HP-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.5	1.234	5389	428	Oui	Non	Non	Non	0.00	2870	1.00
HATCH/HP-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.2	1.539	7010	345	Oui	Non	Non	Non	0.00	2850	1.00
HATCH/HP-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.4	2.295	8645	408	Oui	Non	Non	Non	0.00	2860	1.00
HATCH/HP-50-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	43.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.6	2.743	9485	455	Oui	Non	Non	Non	0.00	2855	1.00
HATCH/HP-56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.5	4.102	13172	554	Oui	Non	Non	Non	0.00	2875	1.01
HATCH/HP-56-2T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	45.7	5.971	15891	586	Oui	Non	Non	Non	0.00	2930	1.01
HATCH/HP-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	70.3	2.374	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HATCH/HP-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.8	2.935	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.5	0.920	15881	120	Oui	Non	Non	Non	0.00	935	1.00
HATCH/HP-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.2	2.343	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HATCH/HP-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.8	3.310	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.1	3.904	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-80-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	45.7	5.700	26933	329	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
HATCH/HP-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	47.8	1.738	17646	141	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HATCH/HP-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.2	6.088	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HATCH/HP-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	47.3	7.725	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-90-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.7	11.235	52226	533	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
HATCH/HP-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	47.8	2.584	23856	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HATCH/HP-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HATCH/HP-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.9	8.104	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.2	11.209	56718	486	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.6	18.156	59797	713	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.4	22.195	64542	808	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HATCH/HP-100-6T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.0	5.237	53520	215	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HATCH/HP-40-2T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	63.3	0.935	4436	398	Oui	Non	Non	Non	0.00	2860	1.00
HATCH/HP-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.5	1.234	5389	428	Oui	Non	Non	Non	0.00	2880	1.00
HATCH/HP-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.2	1.539	7010	345	Oui	Non	Non	Non	0.00	2885	1.00
HATCH/HP-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.4	2.295	8645	408	Oui	Non	Non	Non	0.00	2870	1.00
HATCH/HP-50-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	43.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.6	2.743	9485	455	Oui	Non	Non	Non	0.00	2900	1.00
HATCH/HP-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.5	4.102	13172	554	Oui	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01
HATCH/HP-56-2T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	45.7	5.971	15891	586	Oui	Non	Non	Non	0.00	2920	1.01
HATCH/HP-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	71.1	2.347	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	70.6	2.902	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HATCH/HP-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.5	0.920	15881	120	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
HATCH/HP-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.8	2.317	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.4	3.273	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
HATCH/HP-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	49.6	3.860	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HATCH/HP-80-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	45.7	5.700	26933	329	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Oui	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
HATCH/HP-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	47.8	1.738	17646	141	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HATCH/HP-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.2	6.088	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
HATCH/HP-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	47.6	7.674	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-90-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	69.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.2	11.162	52226	533	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HATCH/HP-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	47.8	2.584	23856	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HATCH/HP-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HATCH/HP-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.2	8.050	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
HATCH/HP-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.7	11.136	56718	486	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
HATCH/HP-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	66.6	15.386	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.6	18.156	59797	713	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	65.1	21.959	64542	808	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
HATCH/HP-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HATCH/HP-100-6T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	64.0	5.237	53520	215	Oui	Non	Non	Non	0.00	965	1.00