

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori

e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå

i) likespenning under 100 V
k) øBEP
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold

j) p) q) viktige elementer, informasjon om demontering og resirkulering i produkthandbøker

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJSRX-315-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	49.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.3	0.806	2002	722	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2100	1.01
CJSRX-315-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.1	0.798	2138	827	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2385	1.01
CJSRX-315-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	54.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	69.2	1.372	2448	1104	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2650	1.01
CJSRX-315-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	56.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	69.2	1.897	2747	1391	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2975	1.01
CJSRX-355-0.75-F-400	backward curved centrifugal fan	50.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	63.3	0.652	2263	527	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1580	1.01
CJSRX-355-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	72.4	0.686	2412	616	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1765	1.01
CJSRX-355-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	72.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	84.7	0.745	2648	737	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2010	1.01
CJSRX-355-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	78.0	1.279	2985	974	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2225	1.01
CJSRX-355-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	78.4	1.699	3307	1196	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2465	1.01
CJSRX-355-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	77.6	2.028	3508	1346	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2615	1.01
CJSRX-400-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	49.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.1	0.807	2680	538	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1465	1.01
CJSRX-400-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.0	0.923	3124	661	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1665	1.01
CJSRX-400-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	74.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	84.8	1.029	3547	777	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1845	1.01
CJSRX-400-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.2	1.791	3809	1012	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2045	1.01
CJSRX-400-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	71.9	2.466	4236	1253	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2275	1.01
CJSRX-400-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	71.7	3.640	4858	1650	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2610	1.02
CJSRX-450-1-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.1	0.724	3329	438	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1220	1.00
CJSRX-450-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	56.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	66.9	1.060	3771	573	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1390	1.01
CJSRX-450-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	78.0	1.133	4178	664	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1540	1.01
CJSRX-450-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	71.6	2.039	4773	902	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1750	1.01
CJSRX-450-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	59.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	70.8	2.920	5401	1155	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1980	1.01
CJSRX-450-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	70.8	3.420	5714	1293	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2095	1.01
CJSRX-450-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	69.7	5.212	6597	1726	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2420	1.02
CJSRX-450-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	68.5	7.000	7278	2101	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2670	1.02
CJSRX-500-1.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	74.3	1.030	4477	485	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1140	1.00
CJSRX-500-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	51.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	59.0	1.786	5075	648	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1270	1.01
CJSRX-500-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	70.9	1.881	5583	767	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1445	1.01
CJSRX-500-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	72.1	2.934	6424	997	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1635	1.01
CJSRX-500-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	71.6	3.871	7071	1209	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1800	1.01
CJSRX-500-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	71.8	5.193	7854	1493	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2000	1.01
CJSRX-500-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	72.0	5.945	8246	1646	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2100	1.02
CJSRX-500-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	70.1	7.897	9031	1975	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	2300	1.02
CJSRX-560-2-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	56.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	64.6	1.699	5898	586	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1055	1.01
CJSRX-560-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	55.5	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	63.5	1.723	4460	772	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1200	1.01
CJSRX-560-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	51.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	58.9	1.879	3741	927	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1340	1.01
CJSRX-560-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	61.0	2.277	4118	1081	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1475	1.01

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

I samsvar med EU-kommisjonens forordning (EU) 2024/1834 om gjennomføring av Europaparlamentsdirektiv 2009/125/EF

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJSRX-560-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	58.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	63.8	2.838	4592	1291	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1645	1.01
CJSRX-560-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	65.4	3.553	5081	1527	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1820	1.02
CJSRX-560-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	65.6	3.815	5234	1606	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1875	1.02
CJSRX-630-3-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	70.3	2.159	8163	603	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1010	1.01
CJSRX-630-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	74.0	3.165	9168	782	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1140	1.01
CJSRX-630-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.6	4.176	10093	947	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1255	1.01
CJSRX-630-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.8	5.609	11219	1171	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1395	1.01
CJSRX-630-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	73.3	7.610	12466	1445	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1550	1.01
CJSRX-630-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	72.9	8.371	12868	1540	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1600	1.01
CJSRX-630-20-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	71.9	14.017	15281	2172	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1900	1.02
CJSRX-710-4-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	77.9	2.756	11141	642	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	960	1.01
CJSRX-710-5.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	78.3	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	83.7	3.081	11909	729	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1060	1.01
CJSRX-710-7.5-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	79.6	5.580	13915	1023	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1180	1.01
CJSRX-710-10-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	79.2	7.465	15388	1251	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1305	1.01
CJSRX-710-15-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	78.8	8.357	15978	1349	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1355	1.01
CJSRX-710-20-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	77.7	15.645	19692	2049	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1670	1.02
CJSRX-710-25-F-400 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	VFD ikke nødvendig	C	Statisk	78.3	17.809	20634	2250	Ja	Nei	Nei	Nei	0.00	1750	1.02