

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется к вентиляционным установкам для нежилых помещений (ВУНП)

Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского парламента 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                       |   |   |  |   |
|-----------------------|---|---|--|---|
| b) Модель             | f) Температурный КПД установки                | j) Фронтальная скорость при расчетной величине расхода                        | n) Статический КПД вентиляторов согласно ЕС 327/2011 | q) Визуальное предупреждение фильтра          |
| c) Типология          | g) Номинальная величина расхода               | k) Номинальное внешнее давление   | o1) Максимальная величина внутренней утечки          | r) Уровень излучаемой звуковой мощности (LWA) |
| d) Тип привода        | h) Эффективная входная электрическая мощность | l) Падение внутреннего давления компонентов системы вентиляции                | o2) Максимальная величина внешней утечки             |   |
| e) Тип теплостойкости | i) SFPint                                     | m) Падение внутреннего давления компонентов, не входящих в систему вентиляции | p) Энергоэффективность фильтров                      |   |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
RFV-280-4T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.349	0.076	218	3.89	57				38.9	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-280-4M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.349	0.076	218	3.89	57				38.9	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-315-4T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.497	0.142	230	4.48	85				41.2	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-315-4M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.497	0.142	230	4.48	85				42.0	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-315-6T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.362	0.034	94	3.27	19				44.0	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-315-6M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.362	0.034	94	3.27	19				44.0	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-355-4T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.757	0.251	230	5.43	111				45.0	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-355-4M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.757	0.251	230	5.43	111				43.5	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-355-6T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.505	0.068	135	3.62	34				43.5	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-355-6M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.505	0.068	135	3.62	34				40.6	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-400-4T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.260	0.364	230	6.27	103				50.4	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-400-4M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.229	0.425	230	6.11	127				48.1	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-400-6T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.793	0.162	204	3.94	63				43.4	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-400-6M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	0.793	0.162	204	3.94	63				45.5	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-450-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.773	0.463	230	8.36	97				60.8	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-450-4M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.689	0.628	230	7.96	145				48.3	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-450-6T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.121	0.230	205	5.29	67				48.9	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-450-6M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.121	0.230	205	5.29	67				51.3	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-500-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	2.722	0.585	215	9.63	83				60.6	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-500-6T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.733	0.266	153	6.13	52				54.1	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-500-6M-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	1.733	0.266	153	6.13	52				47.6	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-630-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	2.927	0.954	230	6.60	136				62.9	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-710-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	2.360	2.461	230	4.23	496				59.4	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-800-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	5.028	3.965	230	7.14	398				63.0	2.1		Не применимо	Не применимо		2018
RFV-800-8T-F-400	NRVU / UVU	Регулируемая скорость	Нет	4.178	1.723	230	5.94	187				58.0	2.1		Не применимо	Не применимо		2018